

## FDV BLAD FOR CHINT NB1L-40/H

### GENERELT

### FORVALTNING

Ant poler: 3p og 4p  
 Karakteristikk: B og C  
 Chint modulære automatsikringer er godkjent iht IEC EN61009-1  
 Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates under samme klemme.  
**Maksimalt tverrsnitt:**  
 Enkjernet 1x25mm<sup>2</sup>, flertrådet 1x16mm<sup>2</sup>, mangetrådet med endehylse 1x16mm<sup>2</sup>.  
 Indikasjon 3P 4mod og 4P 7mod:  
 Overlast- Grønt flagg, fasevippe nede, høyre vippe oppe.  
 Jordfeil- Grønt flagg, fasevippe nede, høyre vippe nede.  
 Aluminium skal ikke benyttes direkte på klemmer.  
 Ved bruk av aluminium, må godkjente overganger benyttes.  
 Ved bruk av samleskinne anvend minimum kobbertverrsnitt 16mm<sup>2</sup>

Bryte-evne: 10kA

Fysisk størrelse (bxhxd):  
 3P: 108x85x77  
 4P: 126x85x77

Alle vern skal være tildekket under byggeperioden.  
 Vern er ikke støvtette, påse at dette kravet opprettholdes.

### DRIFT

Renhold:  
 Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.  
 Maks 5W/pol

### VEDLIKEHOLD

Henvisninger:  
 Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS  
 Iht IEC 61009 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.  
 Funksjonstest av jordfeilvern:  
 Ved montering i tørre, tempererte omgivelser, minimum 1 gang per år. Ved andre installasjonsforhold må dette vurderes.

### TILBEHØR

Levetid:

Elektrisk levetid 2000 koblinger  
 Mekanisk levetid 2000 koblinger

### PRODUKT

Hjelpekontakt XF9, 415V AC, 3A, best nr CV004909  
 Hjelpekontakt XF9, 240V AC, 6A, best nr CV004916  
 Hjelpekontakt XF9, 130V DC, 1A, best nr CV004923  
 Hjelpekontakt XF9, 48V DC, 3A, best nr CV004930  
 Hjelpekontakt XF9, 24V DC, 6A, best nr CV004947  
 Alarmkontakt XF9J, 230V AC, 6A, best nr CV023351  
 Shunttrip S9 230V AC, best nr CV004954  
 Shunttrip S9 400V AC, best nr CV004961  
 Shunttrip S9 24V DC, best nr CV004978  
 Shunttrip S9 48V DC, best nr CV004985  
 Shunttrip S9 24V AC, best nr CV004992  
 4P 16A B-kar; best nr CV004497  
 4P 20A B-kar; best nr CV004503  
 4P 25A B-kar; best nr CV004510  
 4P 32A B-kar; best nr CV004527  
 4P 40A B-kar; best nr CV004534  
 3P 10A B-kar; best nr CV004343  
 3P 13A B-kar; best nr CV010016  
 3P 16A B-kar; best nr CV004350  
 3P 20A B-kar; best nr CV004367  
 3P 25A B-kar; best nr CV004374  
 3P 32A B-kar; best nr CV004381  
 3P 40A B-kar; best nr CV004398

Underspenningsutløser V9 230V AC, best nr CV005005  
 Underspenningsutløser V9 24V AC, best nr CV005012  
 Samleskinne 3P 1m, best nr CV001953  
 Samleskinne 4P 1m, best nr CV005326

4P 10A C-kar; best nr CV001656  
 4P 13A C-kar; best nr CV010047  
 4P 16A C-kar; best nr CV001633  
 4P 20A C-kar; best nr CV001670  
 4P 25A C-kar; best nr CV001687  
 4P 32A C-kar; best nr CV001694  
 4P 40A C-kar; best nr CV001700  
 3P 10A C-kar; best nr CV001519  
 3P 13A C-kar; best nr CV008174  
 3P 16A C-kar; best nr CV001526  
 3P 20A C-kar; best nr CV001533  
 3P 25A C-kar; best nr CV001540  
 3P 32A C-kar; best nr CV001557  
 3P 40A C-kar; best nr CV001564